電話をかける

間違えてダイヤルしたときは

(Power)を押すか、(Clear メモ)を長く(約1秒以上)押して待受画面に戻します。(Clear メモ)を短く押すと、右端から1桁ずつ消すことができます。

相手がお話し中のときは

「プープー…」という話中音が聞こえます。
(Power)を押して電話を切り、しばらくたってから再度かけ直してください。

国際電話の使い方

V601Tから、国際電話サービスがご利用になれます。
詳しくはボーダフォンサービスガイドブックを参照してください。また、操作方法については14-23ページを参照してください。

電話番号を相手に通知するときは

発信者番号通知サービスを受けている方は、相手の電話機のディスプレイにご自分の電話番号を表示させることができます(☞15-2ページ)。

重 要

一般に携帯電話のアンテナに触れますと無線感度が弱まります。ご使用の際は、アンテナに触れないようにご注意ください。

■以前かけた電話番号にもう一度かける(リダイヤル)

以前にかけた電話の日時や電話番号を最新の20件まで記憶し、電話をかけ直すことができます。

重 要

シークレットメモリ(☞12-9ページ)に登録された番号に電話をかけた場合、リダイヤルには記憶されません。

補 足

- 操作*1*、*2*の画面で(発信)を押しても電話をかけることができます。
- 本体のアドレス帳に登録されている相手に電話をかけると、ディスプレイには名前が表示されます。
- リダイヤルの電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作*1*、*2*の画面で(表示)を押すと、選択している相手の電話番号を全桁確認できます。
- リダイヤルの内容は電源を切っても消えません。
- 通話の状況によっては、すべての履歴が残らない場合があります。
- リダイヤルの件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中にリダイヤルを確認する場合は、を長く(約1秒以上)押します。
- リダイヤルを表示中にMenu(メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。
  - **アドレス帳登録**/**アドレス帳追加**/**アドレス帳呼出**/**メール作成**/**184発信**/**186発信**/**1件消去**/**全件消去**